



GERMANY

Products >> UPS >> Smart-UPS RM >> SUA1500RM12U

- [Hilfe beim Kauf](#)
- [View Cart](#)
- [Order Status](#)
- [Log In](#)
- [Kontakt](#)
- [Change Country](#)

[STARTSEITE](#) [PRODUKTE](#) [SUPPORT](#) [SERVICE](#) [SELECTOR](#)

## NEW! APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V

Teil Nr. : SUA1500RM12U



[Options](#)

[▶ Zum Warenkorb hinzufügen](#)

[Print](#)

[e-mail](#)

### Product Overview

Description

APC Smart-UPS RM, 1500VA/980W, Eingabe 230V/ Ergebnis 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Rackhöhe 2 U

Allgemeine Funktionen

Automatic Voltage Regulation (AVR), Built-in SmartSlot, Hot-Swap-Batterien, Intelligente Batterie-Verwaltung, Überlast-Anzeige, Rack-Mount, Anzeige für den Batteriewechsel, Software, USB Connectivity, User Replaceable batteries

Inklusive

Software-CD, Zusätzliche Rack-Montage-Schienen, Smart-UPS Signalling RS-232-Kabel, Benutzerhandbuch, USB cable

UPC Code

731304197300

**Optionen**

Zusätzlich AC Connections

Click here to view optional [AC Connections](#).

Zusätzlich Management Devices

Click here to view optional [Management Devices](#).

Zusätzlich Rack Systems

Click here to view optional [Rack Systems](#).

Zusätzlich Batteries

Click here to view optional [Batteries](#).


Zusätzlich Service

Click here to view optional [Service](#).

Zusätzlich Software

Click here to view optional [Software](#).**Documentation**

User Manual &amp; Installation Guides

 [Rail Installation Guide Smart-UPS RM](#) [Smart-UPS RM - 750/1000/1500VA \(100/120/230V\); User Manual](#)**Kommunikation & Management**

Schnittstelle

DB-9 RS-232 , SmartSlot , USB

Available Smart Slot Interface Quantity

1

Control panel

LED-Status-Anzeige mit Balkendiagrammen für Ladestand und Batterie sowie Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Überlast

Steuerungspanel

Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konfigurierbare Verzögerungen

Notfall Ausschaltung (EPO)

Optional

**Ergebnis**

Ausgangsspannungskapazität

1,500 VA

Ausgangsspannungskapazität

980 Watts

Nominelle Ausgangsspannung

230 V

Output Voltage Note

Configurable for 220 : 225 : 230 : or 240

Wellentyp

Sinewave

Ausgangsanschlüsse	(4) IEC 320 C13	
	(2) IEC Jumpers	

**Eingabe**

Nominelle Eingangsspannung	230 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)
Eingangsanschlußart	IEC-320 C14
Input voltage range for main operations	160 - 286 V
Input voltage adjustable range for main operations	151 - 302 V

**Überspannungsschutz und Filterung**

Surge energy rating	480 joules
Filterung	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

**Runtime**

übliche Betriebsdauer bei halber Last	26.5 minutes (490 Watts)
Typical backup time at full load	7.4 minutes (980 Watts)
Runtime Chart	<a href="#">Smart-UPS RM</a>

**Battereien**

Batterietype	Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
typische Ladedauer **	3 Stunde(n)
Batterieaustauschkassette	(1) <a href="#">RBC24</a>

**Abmessungen**

Mmaximale Höhe	3.50 inches ( 8.89 cm)
Maximale Breite	19.00 inches ( 48.26 cm)
Maxiale Tiefe	18.00 inches ( 45.72 cm)
Rackhöhe	2 U
Nettogewicht	63.00 lbs ( 28.64 kg)
Shipping Weight	70.20 lbs ( 31.91 kg)
Frachthöhe	10.00 inches ( 25.40 cm)
Frachtbreite	23.38 inches ( 59.39 cm)
Versandgewicht	23.75 inches ( 60.33 cm)
Farbe	Black

### Umgebung

Operating Environment	0 - 40 °C (32 - 104°F)
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 95%
Operating Elevation	0-10000 feet (0-3000 m)
Lagerungstemperatur	-15 - 45 °C (5 - 113°F)
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95% Non-condensing
Storage Elevation	0-50000 feet (0-15000 m)
Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche	46 dBA
Online thermische Auflösung	171 BTU/hr

### Conformance

Begutachtung	C-tick, CE, EN50091-1, EN50091-2, TUV, VDE
Standardgarantie	2 Jahre Reparatur oder Ersatz , Vor-Ort-Garantien zusätzlich erhältlich , Garantieverweiterungen optional erhältlich

\* Without TAX/VAT

\*\* Recharge time to 90% after full discharge

[Print](#)

[e-mail](#)

[Options](#)

[► Zum Warenkorb hinzufügen](#)

Copyright © American Power Conversion Corp., all rights reserved

[Startseite](#) | [Produkte](#) | [Support](#) | [Service](#) | [Selector](#)  
[Hilfe beim Kauf](#) | [Kontakt](#) | [Privacy Policy](#)